



Energie Sicherheit Licht

L-STAR AW

Schmales, optisch ansprechendes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in weiß. Ausführung für Wandmontage mit gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch

rechteckige Lichtlenkcharakteristik.

Technische Daten

Anschlussklemmen 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung


Gehäuse/Farbe Stahlblech / weiß


weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Montageart Wandmontage Abmessungen (BxHxT) 64 x 284 x 69 mm

Schutzart IP40 Schutzklasse 1


	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie- leuchten	
Leuchtmittel	3W LED	3W LED	
Lichtstrom	170lm	30lm (Netz)	
Nennbetriebsdauer 1h/3h	-	140lm (Not)	
Nennbetriebsdauer 8h	-	70lm (Not)	
Lichtstromverhältnis			
Not (DC)/Netz 1h/3h	-	100%/20%	
Not (DC)/Netz 8h	-	50%/20%	
Netzanschlussleistung	6VA	5VA	
Batterie-Stromaufnahme	15mA	-	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz	
NiMh-Akku 1h	-	4,8V 0,8Ah	
NiMh-Akku 3h	-	4,8V 2,0Ah	
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 2,0Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-	
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C	
optional:			
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3,SET009, - SET010, DALI		
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK	
Busüberwachung	-	SAFELOG	







Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 |x)



Wandmontage




284

V



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 170lm / 170lm



t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Tabellenangaben in Meter

90 90	t
60 300 60	
30 30 30 C0=C90 0 I/cd/klm	

Leuchtmittel: 3W LED


	h	2,00	2,50	3,00	3,50
t = 1m	а	6,10			
	b		2,60		
t = 2m	а		6,30		
	b	2,40	2,50	2,70	2,80

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 70lm/30lm - Nennbetriebsdauer: 8h

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 140lm/30lm - Nennbetriebsdauer: 1h/3h



	h	2,00	2,50	3,00	3,50
t=1m	а	5,60	6,30	-	-
	b	2,40	2,50	-	-
t=2m	а	4,90	5,70	-	-
	b	1,50	1,90	-	-

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Tabellenangaben in Meter





t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Tabellenangaben in Meter


Leuchtmittel: 3W LED

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 70lm/30lm - Nennbetriebsdauer: 8h

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 140lm/30lm - Nennbetriebsdauer: 1h/3h



t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 170lm / 170lm